





Somfy One



All-in-One Smart-Home Security Lösung mit integrierter Full-HD-Kamera und 90dB Sirene.

Produktvorteile.

- Robuste und vollständige All-in-One Smart-Home Sicherheitslösung
- Full-HD-Kamera mit motorisierter Blende (Privatschutz), Nachtsichtfunktion und 8-fach Zoom
- Integrierte 90dB Sirene zur Abschreckung
- Somfy Vision: Bewegungserkennung (Infrarot und Bildanalyse) mit Kleintierausblendung
- Rauchwarnmeldererkennung
- · Lautsprecher und Mikrofon integriert
- Selbstschutz
- Kostenfreie 10 sekündige Videoclips im Ereignisfall
- Automatische Deaktivierung des Alarms beim Heimkommen, Hinweis zur Aktivierung beim Verlassen des Hauses
- Kompatibel mit TaHoma®, Amazon Alexa, Nest, IFTTT Service

Smartphone App: Installation und Steuerung



Artikel-Nr.

Somfy One 2 401 492

Lieferumfang: Somfy One, Steckernetzteil mit USB-Adapter, 3m Micro-USB-Kabel, Kurzdokumentation

Technische Daten____



Kamera	
Videosensor:	Full-HD, 1920 x 1080 Pixel, 30 Bilder/Sek
Blickwinkel:	130° (diagonal)
Nachtsicht:	6m Sichtweite; mit mechanischem Infrarot-Filter
Digitales Zoom:	8-fach
SomfyVision TM Bewegungserkennung:	5m

Kommunikation

WiFi:	802.11 b/g/n (2,4 GHz) Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 Mixed Mode Empfehlung: 500 Kbps Uploadrate
Bluetooth:	4.0
Somfy Systemfunk::	868 MHz (verschlüsselt)

Sicherheit

0.0	
Audio:	integrierter Lautsprecher und Mikrofon
Sirene:	90 dB, integriert
Sirenentonerkennung:	ja (Rauchwarn-, CO-, Alarmmelder,)
Stromausfallerkennung:	ja
Selbstschutz:	ja (Beschleunigungssensor)
Störungserkennung:	ja
Verbindung:	Sichere Datenübertragung (SSL/TLS mit RSA) und verschlüsselte Cloudspeicherung (256bit AES)
Erweiterung:	bis zu 44 IntelliTAG™, Bewegungsmelder oder KeyFobs plus 2x Außen- und 2x Innen- sirene plus 3 zusätzliche Kameras

Installation

Somfy Protect App:	kostenfreie App für IOS 9 und höher
, , , , , ,	kostenfreie App für Android 4.4 und höher

Allgemein

Spannungsversorgung:	Steckernetzteil mit USB-Adapter (5V / 2A)		
Abmessungen:	110 x 90 mm (Höhe x Durchmesser)		
Gewicht:			
Betriebstemperatur:			







Somfy One+



All-in-One Smart-Home Security Lösung mit integrierter Full-HD-Kamera, 90dB Sirene und Notfall-Kommunikationssystem inklusive IntelliTAG™ und Fernbedienung.

Produktvorteile

- Robuste und vollständige All-in-One Smart-Home Sicherheitslösung
- Full-HD-Kamera mit motorisierter Blende (Privatschutz), Nachtsichtfunktion und 8-fach Zoom
- Integrierte 90dB Sirene zur Abschreckung
- Erweiterte Bewegungserkennung (Infrarot und Bildanalyse) mit Tiererkennung
- Rauchwarnmeldererkennung
- Lautsprecher und Mikrofon integriert
- Selbstschutz
- · Lokale Speicherung auf SD-Karte bei Internetausfall
- FREE SomfyAround™ Notfall-Kommunikation über privates LPWA Netzwerk (Nachbarschaft)
- LoRa/Sigfox Notfall-Kommunikation Service-Abo (Dienst ist aktuell in D, A, CH nicht verfügbar)
- Kostenfreie 10 sekündige Videoclips im Ereignisfall
- Automatische Deaktivierung des Alarms beim Heimkommen, Hinweis zur Aktivierung beim Verlassen des Hauses
- Kompatibel mit TaHoma®, Amazon Alexa, Nest, IFTTT Service

Smartphone App: Installation und Steuerung



Artikel-Nr.

Somfy One+

2 401 493

Lieferumfang: Somfy One+, Steckernetzteil mit USB-Adapter, 3m Micro-USB-Kabel, 1x IntelliTAG™, 1x Fernbedienung, Kurzdokumentation

Technische Daten



Kamera	90 mm
Videosensor:	Full-HD, 1920 x 1080 Pixel, 30 Bilder/Sek
Blickwinkel:	130° (diagonal)
Nachtsicht:	6m Sichtweite; mit mechanischem Infrarot-Filter
Digitales Zoom:	8-fach
SomfyVision™ Reweat	ingserkennung: 5m

Kommunikation	
WiFi:	802.11 b/g/n (2,4 GHz) Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 Mixed Mode Empfehlung: 500 Kbps Uploadrate
Bluetooth:	4.0
Somfy Systemfunk::	868 MHz (verschlüsselt)

Sicherheit

Back-Up bei Stromausfall	:3 Stunden Akku-Puffer; Speicherung der Videodaten auf interne SD-Karte Speicher FREE SomfyAround™ Notfall-Kommunikation, LoRa/Sigfox Notfallkommunikation
Audio:	integrierter Lautsprecher und Mikrofon
Sirene:	90 dB, integriert
Sirenentonerkennung:	ja (Rauchwarn-, CO-, Alarmmelder,)
Stromausfallerkennung:	
Selbstschutz:	ja (Beschleunigungssensor)
Störungserkennung:	ja
Verbindung:	Sichere Datenübertragung (SSL/TLS mit RSA) und verschlüsselte Cloudspeicherung (256bit AES)
Erweiterung:	bis zu 44 IntelliTAG™, Bewegungsmelder oder KeyFobs plus 2x Außen- und 2x Innen- sirene plus 3 zusätzliche Kameras

Installation	
Somfy Protect App:	kostenfreie App für IOS 9 und höher
	kostenfreie App für Android 4.4 und höher

A 11	l	:
Αll	lgen	ıeın

Spannungsversorgung:	Steckernetzteil mit USB-Adapter (5V / 2A)
Abmessungen:	110 x 90 mm (Höhe x Durchmesser)
Gewicht:	340 g
Betriebstemperatur:	







Security Camera



HD-Kamera mit motorisierter Abdeckblende, integriertem Bewegungsmelder, Lautsprecher und Mikrofon


Produktvorteile

- Robuste und vollständige Smart Home-Security Lösung
- HD-Kamera mit motorisierter Blende (Privatschutz)
- Blendenfunktion steuerbar über App
- Nachtsichtfunktion und 4-fach Zoom
- Bewegungsmelder (Infrarot)
- Rauchwarnmeldererkennung
- · Lautsprecher und Mikrofon integriert
- Kostenfreie 10 sekündige Videoclips im Ereignisfall
- Kompatibel mit TaHoma®, Amazon Alexa, Nest, IFTTT Service

Smartphone App: Installation und Steuerung



Technische Daten zur Wandhalterung



Abmessungen: 70 x 38 x 65 mm (Tiefe x Breite x Höhe)
Gewicht: 90 g

Artikel-Nr.

Somfy Security Camera

2 401 485

Lieferumfang: Somfy Security Camera mit Sockel, Steckernetzteil mit USB-Adapter, 3m Micro-USB-Kabel, Kurzdokumentation

Artikel-Nr.

Wandhalterung für Security Camera

2 401 496

Lieferumfang: Wandhalterung inkl. 2m USB-Verlängerungskabel, Schrauben, transparente Sticker

Technische Daten



1/	_		_		
ĸ	а	m	Р	ra	

Videosensor:	HD, 720 Zeilen, 30 Bilder/Sek
Blickwinkel:	130° (diagonal)
Nachtsicht:	6m Sichtweite; mit mechanischem Infrarot-Filter
Digitales Zoom:	4-fach
Bewegungsmelder:	5m Erfassungsreichweite

Kommunikation

WiFi:	802.11 b/g/n (2,4 GHz) Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 Mixed Mode
	Empfehlung: 500 Kbps Uploadrate

Sicherheit

1 Stunde Akku-Puffer
integrierter Lautsprecher und Mikrofon
ja (Rauchwarn-, CO-, Alarmmelder,)
Sichere Datenübertragung (SSL/TLS mit RSA) und verschlüsselte Cloudspeicherung (256bit AES)

Installation

Somfy Protect App:	kostenfreie App für IOS 9 und höher kostenfreie App für Android 4.4 und höher
Allgemein	
Spannungsversorgung:	Steckernetzteil mit USB-Adapter (5V / 1,5A)

Spannungsversorgung:	Steckernetzteil mit USB-Adapter (5V / 1,5A)
Abmessungen:	43 x 90 mm (Breite x Durchmesser)
Gewicht:	330 g
Betriebstemperatur:	
Kompatibel mit:	Somfy One, Somfy One +, Somfy Home Alarm, Somfy Home Alarm Premium



Keyfob



Fernbedienung mit automatischer Deaktivierung des Systems, Benutzererkennung und Panik-Taste.

Produktvorteile__

- Verwendung als Schlüsselanhänger
- Automatische Deaktivierung des Systems bei Annäherung
- Per Tastendruck: Aktivierung, Deaktivierung, Nachtmodus, Panikalarmierung
- Anwesenheitsanzeige über Smartphone App

Artikel-Nr.

Somfy Keyfob Fernbedienung

2 401 489

Lieferumfang: Somfy KeyFob mit Batterie, Schlüsselbundring, Kurzdokumentation

Technische Daten_



Spannungsversorgung:	3V DC, CR2032 Batterie
Batterielebensdauer:	ca. 1 Jahr
Somfy Systemfunk::	868 MHz (verschlüsselt)
Abmessungen:	34 x 10 mm (Durchmesser x Höhe)
Gewicht:	 12 g
Betriebstemperatur:	0°C/+45°C
Kompatibel mit:	Somfy One, Somfy One +,
	Somfy Home Alarm,
	Somfy Home Alarm Premium





IntelliTAG™




Vibrations- und Öffnungsmelder zur Überwachung von Fenster und Türen

Produktvorteile

- Schnelle und einfache Sicherung von Fenster und Tür
- Patentierte Technologie erkennt Einbruchversuche und unterscheidet diese von täglichen Ereignissen (z.B. Aufprall eines Balles)
- Selbstschutz
- · Batteriestatusüberwachung und Warnung bei geringer Kapazität
- Nutzbar im Innen- und Außenbereich (IP54)
- Befestigung mittels 2-seitigem Klebeband

	Artikel-Nr.
Somfy IntelliTAG™	2 401 487
Lieferumfang: Somfy IntelliTAG™ inkl. Batterie, K	urzdokumentation
	Artikel-Nr.
Somfy IntelliTAG™ Pack 5	2 401 488
Lieferumfang: 5 x Somfv IntelliTΔG™ inkl. Batterie	Kurzdokumentation

Technische Daten



Indoor Motion Sensor



Bewegungsmelder mit Tiererkennung für den Innenbereich

Produktvorteile

- Schnelle und einfache Montage mittels Klebepads
- · Wand- und Eckenmontage
- Kleintiererkennung
- Selbstschutz
- Batteriestatusüberwachung und Warnung bei geringer Kapazität

Artikel-Nr.

Somfy Indoor Motion Sensor 2 401 490

Lieferumfang: Somfy Indoor Motion Sensor inkl. Batterie, Wandhalter, Klebepads, Kurzdokumentation

Technische Daten



Spannungsversorgung:	1,5V DC, CR123A Batterie bis zu 2 Jahre
	(bei 10 Bewegungserkennungen/Stunde)
Erfassungsbereich:	130°, 7m
Selbstschutz:	ja
Somfy Systemfunk::	868 MHz (verschlüsselt)
Schutzklasse:	IP54
Abmessungen:	47 x 47 mm (Höhe x Durchmesser)
Gewicht:	55 g
Betriebstemperatur:	0°C/+45°C
Kompatibel mit:	Somfy One, Somfy One +, Somfy Home Alarm, Somfy Home Alarm Premium



Indoor Siren



Innensirene für die Alarmierung und Abschreckung


Produktvorteile_

- Platzierbar auf Möbelstücke, Befestigung an Wand und Decke
- Geräuschpegel von 110dB
- · Akustisches Feedback, Alarmierung und Abschreckung
- Selbstschutz
- Batteriestatusüberwachung und Warnung bei geringer Kapazität

	Artikel-Nr.
Somfy Indoor Siren	2 401 494

Lieferumfang: Somfy Indoor Siren inkl. Batterien, Kurzdokumentation

Technische Daten_



Spannungsversorgung: Batterielebensdauer:	6V DC, 4x LR20 Alkaline-Batterie ca. 2 Jahre bei normaler Nutzung
Selbstschutz:	
Geräuschpegel:	110dB
Schutzklasse:	IP20
Abmessungen:	175 x 45 mm (Durchmesser x Höhe)
Gewicht:	
Betriebstemperatur:	
Kompatibel mit:	Somfy One, Somfy One +, Somfy Home Alarm, Somfy Home Alarm Premium

Outdoor Siren



Aussensirene mit Blitzlicht für die Alarmierung und Abschreckung

Produktvorteile _____

- Befestigung an Wand und Überbau
- Verwendung im Außen- und Innenbereich
- Geräuschpegel von 112dB
- · Oranges Blitzlicht
- Akustisches Feedback, Alarmierung und Abschreckung
- Selbstschutz
- Batteriestatusüberwachung und Warnung bei geringer Kapazität

Artikel-Nr. **2 401 491**

Somfy Outdoor Siren
Lieferumfang: Somfy Outdoor Siren inkl. Batterien,
Kurzdokumentation

Technische Daten_



Spannungsversorgung: Batterielebensdauer:	6V DC, 4x LR20 Alkaline-Batterie ca. 2 Jahre bei normaler Nutzung
Selbstschutz:	
Geräuschpegel:	112dB
Schutzklasse:	
Abmessungen:	220 x 53 mm (Durchmesser x Höhe)
Gewicht:	1200 g
Betriebstemperatur:	-10°C/+45°C
Kompatibel mit:	Somfy One, Somfy One +, Somfy Home Alarm, Somfy Home Alarm Premium





Alarm Radio Extender



Der Radio Extender erweitert die Funkabdeckung zwischen den Systemkomponenten und garantiert eine zuverlässige, hohe Sicherheit des Systems.

Artikel-Nr. Somfy Alarm Radio Extender 2 401 495

Lieferumfang: Somfy Radio Extender, Kurzdokumentation

Technische Daten



Spannungsversorgung:	110 - 240V, 50/60 Hz
Akku-Puffer:	6 Stunden
Anzahl des Radio Extenders / System:	max. 2
Somfy Systemfunk::	868 MHz (verschlüsselt)
Abmessungen:	89 x 30 mm (Durchmesser x Höhe)
Gewicht:	132 g
Betriebstemperatur:	0°C/+45°C
Kompatibel mit:	Somfy One, Somfy One +, Somfy Home Alarm, Somfy Home Alarm Premium

Produktvorteile

- · Plug and Play Installation
- Erweiterung der Systemfunkreichweite
- Bis zu zwei Alarm Radio Extender im System verwendbar
- Benachrichtigung bei Stromausfall und Funkstörung
- 6 Stunden Akku-Puffer bei Stromausfall
- LED-Statusanzeige

Link



Der Link übernimmt die Funktion einer Zentrale und stellt die Verbindung der Systemkomponenten über einen Router zum Internet sicher.

Produktvorteile


- · Plug and Play Installation
- Permanente Überwachung der Verbindung zu den Komponenten
- Benachrichtigung bei Stromausfall und Funkstörung
- 6 Stunden Akku-Puffer bei Stromausfall
- LED-Statusanzeige

Artikel-Nr. Somfy Link auf Anfrage

Lieferumfang: Somfy Link, Kurzdokumentation

Technische Daten

Spannungsversorgung:



110 - 240V, 50/60 Hz

-13333	
Akku-Puffer:	6 Stunden
Abmessungen:	89 x 30 mm (Durchmesser x Höhe)
Gewicht:	132 g
Betriebstemperatur:	0°C/+45°C
Kommunikation	
WiFi:	802.11 b/g/n (2,4 GHz) Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 Mixed Mode
Bluetooth:	4.0
Somfy Systemfunk::	868 MHz (verschlüsselt)
Sicherheit	
Erweiterung:	bis zu 44 IntelliTAG™, Bewegungsmelder oder KeyFobs plus 2x Außen- und 2x Innensirene und 4 Kameras
Verbindung:	Sichere Datenübertragung (SSL/TLS mit RSA) und verschlüsselte Cloudspeicherung (256bit AES)
Kompatibel mit:	Somfy Home Alarm, Somfy Home Alarm Premium



Home Alarm Premium



Home Alarm



Komplette Alarmlösungen zur Sicherung einer Wohnung oder eines Hauses.

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation: kein Bohren, kein Kabel verlegen; Anleitung über Smartphone-App
- Autonomer Betrieb bei Stromausfall
- Erweiterbar auf bis zu 50 Komponenten insgesamt
- Kompatibel mit TaHoma®, Amazon Alexa, Nest, IFTTT Service

Smartphone App: Installation und Steuerung







Artikel-Nr.

Somfy Home Alarm Premium

2 401 486

Lieferumfang: Link, Indoor Siren mit Batterien, Outdoor Siren mit Batterien, 2x IntelliTAG™ mit Batterie, 2x KeyFob Fernbedienung mit Batterie, 2x Indoor Motion Sensor mit Batterie, Kurzdokumentation

Technische Daten_

siehe jeweilige Produktbeschreibungen

Artikel-Nr.

Somfy Home Alarm

2 401 497

Lieferumfang: Link, Indoor Siren mit Batterien, 3x IntelliTAG™ mit Batterie, 2x KeyFob Fernbedienung mit Batterie, 1x Indoor Motion Sensor mit Batterie, Kurzdokumentation

Technische Daten_

siehe jeweilige Produktbeschreibungen

Design und Funktionalität_____

Proaktive Erkennung

- patenitierte IntelliTAG™ Technologie
- sie unterscheidet zwischen normalen Vorkommnissen (Wind, Anklopfen, etc.) und potentiellen Bedrohungen (Bohren, gewaltsamer Zutritt, etc.)
- haftet an alle Türen und Fenster im Aussen- und Innenbereich
- mit Erkennen von ungewöhnlichen Vorkommnissen ertönt die Innensirene mit einer Lautstärke von 110dB und eine Push-Benachrichtigung wird sofort zum Smartphone des Besitzers gesendet

Einfach und Smart

- einfache und schnelle Installation ohne das Verlegen von Kabeln oder das Bohren von Löcher
- einfache Konfiguration und Steuerung über kostenfreie Smartphone-App
- einfache Verwaltung von Benachrichtigungen und Delegationen an einem vertrauensvollen Personenkreis (Familie, Freund, Nachbarn, etc.)
- Smarte Deaktivierung der Alarmanlage mit Erkennen der Besitzer bei Annäherung zum Haus
- über Smartphone-App erkennbar, wer zuhause ist oder nicht

Sicher und Zuverlässig

- autonomer Betrieb bei Stromausfall dank Akku-Puffer
- Sichere Datenkommunikation (SSL/TLS mit RSA) und verschlüsselte Cloudspeicherung (256bit AES)
- verschlüsselter 868 MHz Somfy Systemfunk

